

DH-201 系列智能计数器 使用说明书



公 司：北京迪辉科技有限公司

地 址：北京市海淀区知春路 113 号银网中心大厦北配楼 305 室

展示柜台：北京市海淀区中关村大街 28-1 号 中海园电子市场 BC055 室

电话：010-51601740 62556228

传真：010-62556238

网站：www.dihuitech.com

产品简介

●适用范围

可接收开关量、电平脉冲等输入信号，用于机床、纺织、印刷、食品、包装以及成套控制等行业，实现对数量的记录和控制。

●功能特点

开关量、电平脉冲两种输入信号兼容

多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高

在显示范围内任意设定计数值，设定值、当前计数值掉电不丢失。

●主要技术指标

精度：±1 个字

显示范围：0-9999

报警方式、继电器触点容量为 220V/3A（阻性）

脉冲幅值低电平：-30~+0.6V；高电平：+4V~+30V

手动清零或外部信号清零

●清零

按下 A/M 键完成清零，也可通过后面的接线端子进行清零（注意端子 1 与 2 短接）。

●显示

上排显示计数值，下排显示设定值。用▲或▼直接改变下排设定值

参数设定

▲—用于增加设定值。

▼—用于减少设定值。

A/M—清零

●报警

计数高于设定值，继电器常开点闭合。

●端子接线

(该仪表为高电平输入计数，端子 1 与 3 短接一下，仪表计一个数)

