

ETCR2000+/ETCR2100+钳形接地电阻仪



产品功能

接地电阻测试、回路电阻测试。

产品特点

1. 接地电阻测试技术的重大突破、非接触式测量安全快速。
2. 在测量有回路的接地系统时，不需断开接地引下线，不需辅助电极，省时省力。
3. 钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障，能应用于传统方法无法测量的场合。
4. 声光报警功能、数据存储、数据保持功能。

技术规格

产品型号	ETCR2000+钳形接地电阻仪		ETCR2100+钳形接地电阻仪	
				
钳口尺寸	65mm×32mm		Φ32mm	
钳表尺寸	长宽厚 285mm×85mm×56mm		长宽厚 260mm×90mm×66mm	
钳表质量	1160g (含电池)		1120g (含电池)	
电阻量程	测量范围	分辨率	准确度	
	0.010Ω-0.099Ω	0.001Ω	±(1%+0.01Ω)	
	0.10Ω-0.99Ω	0.01Ω	±(1%+0.01Ω)	
	1.0Ω-49.9Ω	0.1Ω	±(1%+0.1Ω)	
	50.0Ω-99.5Ω	0.5Ω	±(1.5%+0.5Ω)	
	100Ω-199Ω	1Ω	±(2%+1Ω)	
	200Ω-395Ω	5Ω	±(5%+5Ω)	
	400-590Ω	10Ω	±(10%+10Ω)	
	600Ω-880Ω	20Ω	±(20%+20Ω)	
900Ω-1200Ω	30Ω	±(25%+30Ω)		
电 源	6VDC (4节5号碱性干电池LR6)			
单次测量时间	0.5秒			
液晶显示器	4位LCD数字显示,长宽47mm×28.5mm			
数据存储	99组			
声光报警	“嘟-嘟-嘟-”报警声,按AL键开、关			
报警临界值设定范围	电阻:1-199Ω			
钳口张开尺寸	32mm			
保护等级	双重绝缘			
换 档	全自动换档			
外部磁场、电场	<40A/m; <1V/m			
电阻测量频率	>1KHz			
RS232 接口	选购件			
随机附件	钳表:1件;测试环:1件;电池LR6:4节;仪表箱:1件			

