

## HTDZ-5A 直流电阻测试仪技术特点

- 仪器采用立式机箱设计，适于现场使用，便于减震。
- 仪器自带万年历时钟和掉电存储，可存储 1000 组测试数据。
- 320×240 点阵的 65K 真彩色液晶，强光下清晰显示。
- 保护功能完善，能保护反电势对仪器的冲击，性能更可靠。
- 响应速度快，可在测量状态直接转换有载分接开关，仪器自动刷新数据。
- 仪器配备微型打印机，可打印测试结果。
- 电流档位多，测试量程宽，可根据负载自动选择电流。
- 具有声响放电报警，放电指示清晰，减少误操作。
- 仪器配备 RS232 和 USB 接口，可和计算机通讯以及 U 盘存储。

## 直流电阻测试仪仪器参数

- 输出电流：ZSR10A：10A、5A、1A、200mA、40mA、<5mA、自动  
ZSR5A：5A、1A、200mA、40mA、<5mA、自动
- 测试范围：10A：0.5mΩ～800mΩ  
5A：1mΩ～2Ω  
1A：5mΩ～10Ω  
200mA：100mΩ～50Ω  
40mA：500mΩ～250Ω  
<5mA：50Ω～20KΩ
- 分辨率：zui 小可达 0.1μΩ
- 测试精度：0.2%
- 外形尺寸：400×200×280(mm)

## 直流电阻测试仪环境条件

- 工作温度：-20℃～40℃
- 工作湿度：<80%RH，不结露
- 工作电压：AC220V±10%
- 工作频率：50HZ

尊敬的用户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测量仪，高压绝缘垫，高压核相仪，继电保护测试仪，耐电压测试仪价格，便携式直流高压发生器，变频串联谐振耐压试验设备等等，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢！