

ET-A 60 / 220-240

电子变压器

版本号: 2012 年 5 月

subject to change

技术参数 :

| | |
|-------------------------|---|
| 型号: | ET-A 60 / 220-240 |
| 适配卤素灯: | 1x50W, 1x35W, 1~3x20W, 2~6x10W, 4~12x5W |
| 输入电压: | 220 – 240V~ |
| 输入电流: | 0.25 A |
| 电源频率: | 50 / 60 Hz |
| 输出电压(@ 240V): | 12.0V (20 W), 11.9V (60 W) |
| 最大负载灯功率: | 60 W |
| 功耗: | 最大 4 W |
| 负载功率范围: | 20 W ~ 60 W |
| 允许输入电压范围(AC): | 198 – 264V |
| 工作频率: | 约 45 kHz |
| 功率因数: | >0.95 |
| 安全标准: | GB 19510.3 |
| 环境温度范围: | 0 °C ... +50 °C |
| 最高允许壳温 T _c : | + 85 °C |
| 输入和输出之间的耐压: | 3 kV |
| 最大启动电流: | 约 0.65A (60 W) |
| 空载保护: | 有 |
| 过热保护: | 有(一次性安全失效) |
| 过载保护: | 有(不可恢复) |
| 输出方式: | 引线 (输入: 7cm, 输出: 14cm) |
| 引线颜色: | 输入: 黑-白; 输出: 橙-橙 |
| 输出线长度: | 最大 2m |
| 外形尺寸 (l x w x h): | 80 mm x 38 mm x 28 mm |
| 重量: | 65 g |

ET-A 60 / 220-240 电子变压器

版本号: 2012 年 5 月

subject to change



产品信息:

| 型号 | EAN 10 单只订货 (1 pc) | EAN 40 整箱订货 (50 pcs) |
|-------------------|--------------------|----------------------|
| ET-A 60 / 220-240 | 4008321741332 | 4008321741349 |

机械尺寸:

